

NITECORE® 奈 特 科 尔

NB20000 GEN3 使用说明书



⚠ 重要提示

- 感谢您购买 NITECORE 的产品！使用本品前请仔细阅读本说明书，并严格按照说明书操作。
- 说明书包含重要的安全警示和操作说明，请妥善保管，以便日后查阅。
- 本说明书如有更新，请以官网最新版本的说明书为准。

⚠ 注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充放电。
- 消费者若使用电源适配器供电则应购买配套获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。
- 当需要长时间储存本品时，请每 3 个月充电一次。
- 使用环境温度：-10°C ~ 35°C，储藏温度：-20°C ~ 60°C。
- 当本品开始工作时，不可无人看管。若发现有任何故障，请立即停止操作。
- 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
- 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
- 请勿将本品暴露于明火或过高温度环境下。
- 避免机械振动以及冲击，防止损坏本品。
- 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因发生短路而产生爆炸等意外。
- 请勿拆解本品，否则可能会导致爆炸、电池破裂或漏液、人身伤害、财产损失和其他不可预测的风险。

⚠ 电池安全


不恰当使用内置锂电池的设备，可能会损坏电池或引发燃烧、爆炸等危险。若本品损坏，请勿使用。请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧本品。如果发现有any泄漏或异味，应立即停止使用本品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

技术参数

产品名称	移动电源
产品型号	NB20000 GEN3
电池种类	锂离子聚合物电池
电池能量 (额定)	20000mAh 3.6V (72Wh)
额定容量	10000mAh 5V (TYP 3A)
输 入	USB-C (IN1) / (IN2) : 5V-2A / 9V-2A (18W MAX)
输 出	USB-C (OUT1) / (OUT2) : 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.68A / 10V-2.25A (22.5W MAX)
总 输 出	5V-3A (15W MAX)
防护等级	IPX5
尺 寸	118.0mm x 69.0mm x 21.5mm
重 量	291g ± 5g (不含配件)
配 件	USB-C to USB-A 转换线

指示灯

NB20000 GEN3 设有 4 颗蓝色指示灯，可提示充电状态和剩余电量。



为 NB20000 GEN3 充电

把 USB 充电线一端连至本品 USB-C 接口，另一端接上电源适配器。在充电过程中，蓝色指示灯会闪烁提示充电进度，当充满电时，4 颗蓝色指示灯全部长亮。

使用 NB20000 GEN3 为用电设备充电

连接：把 USB 充电线一端连接至本品任意 USB-C 接口，另一端接上用电设备，即可对设备进行充电。放电过程中，蓝色指示灯会提示 NB20000 GEN3 剩余电量。

注：本品标配 USB-C to USB-A 转换线，为用电设备充电时，若使用的充电线一端为 USB-A 口，可搭配 USB-C to USB-A 转换线使用。放电过程中，若电池电压过低会自动关闭输出以保护本品。

查看剩余电量

休眠状态下，短按开关按键，蓝色指示灯将会亮起提示剩余电量；无操作 30 秒后自动熄灭；或快速短按 2 下开关按键，即可关闭指示灯。

指示灯	剩余电量
4 颗亮起	75%-100%
3 颗亮起	50%-75%
2 颗亮起	25%-50%
1 颗亮起	10%-25%
1 颗闪烁	< 10%，电量低，请及时进行充电

注：没有输出和输入的情况下，NB20000 GEN3 会自动进入休眠状态。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对未按照本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

保固服务

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。依照“售后服务的重要提示”完成正品验证后，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn



售后服务的重要提示

感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装盒上防伪码登录 <http://charger.nitecore.cn/validation> 或刮开防伪贴纸的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后，您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。请紧记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。

了解 NITECORE 奈特科尔最新动态，欢迎关注：



@NITECORE 奈特科尔



@NITECORE 奈特科尔



广州希脉创新科技有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

地 址：广东省广州市天河区高普路 1021 号
5 楼 6355 号

邮 编：510653



中国制造

NB170220K25