

產品特性:


- 可對1節鋰電池充電并自動識別型號，并支持一個外置USB設備充電
- 設有電子烟EGO電池專用充電接口
- 最高可達1000mA電流輸出，實現快速充電
- 對IMR電池充電電路進行優化設計
- 自動檢測電池電量狀態并自動選擇恒流、恒壓模式充電
- 自動識別電池類型并自動選擇合適的電流以及充電模式
- 具有過放電池激活功能（僅針對帶保護電路的電池）
- 電池充滿後自動停止充電
- 電池具有防反接與防短路功能
- 採用ABS防火阻燃材料制造
- 優良散熱設計
- 通過RoHS、CE、FCC及CEC等多項安全質量認證
- 本產品受中國平安保險（集團）股份有限公司全球承保

參數:


輸入: AC 100–240V 50/60Hz 0.25A(MAX)
輸出電壓: 4.2V ± 1%
EGO: 4.2V ± 1%
USB: 5V
輸出電流: 1000mA: (可充鋰電池: 26650/18650/17670), USB
500mA: EGO, 其他種類可充鋰電池
兼容電池:
Li-ion/IMR:
26650/18650/17670/18490/17500/17335/16340(RCR123)/14500/10440
尺寸: 120.3mm × 43.7mm × 29mm(長/寬/高)
重量: 歐規: 107.7g (含電源線)
英規: 135.2g (含電源線)
美規: 109.5g (含電源線)

使用說明

充電槽放入可充鋰電池（如圖所示），接通電源進入充電狀態，充電器右上角紅色指示燈亮起；電池充滿後，紅色指示燈熄滅，綠色指示燈亮起。



EGO設備接上（如圖所示），接通電源進入充電狀態，充電器右上角紅色指示燈亮起；電池充滿後，紅色指示燈熄滅，綠色指示燈亮起。



- 注:
1. 部分型號電子烟EGO充電時，紅綠指示燈會交替閃爍，充電完成後綠燈常亮。
 2. 在充電器接通電源待機狀態下，若鋰電池正負極反接，指示燈不亮。

進階功能

自動優先級選擇功能:

電池和EGO設備祇能同時放入其中一種。
當充電器放入了電池（或EGO設備）同時USB口接上了設備時，充電器自動優先輸出電池（或EGO設備），當檢測到電池（或EGO設備）充滿後自動切換到USB設備輸出。

智能充電功能:

充電進行時，充電器將根據自動檢測的電池類型、電池電量和電池內阻特性等參數智能選擇合適的充電電流。例如，對於大于1500mAh的電池采用小于或等于1A的電流充電。對於小于1500mAh的電池采用小于或等于500mA的電流充電，有效保護小容量電池，同時縮短大容量電池充電時間。

EGO設備充電電流默認為小于或等于500mA。

激活電池功能

充電器對帶電池保護電路的鋰電池具有過放激活功能。當放入電池後，i1 將對電池進行檢測和自動激活。如果充電器無法激活電池，則認為是已損壞的電池。注意：對於處於 0V（已過度放電）狀態不帶電池保護電路的鋰電池，不建議進行充電，否則可引致鋰電池着火甚至爆炸。

注意事項:

1. 本充電器僅限于對鋰離子、IMR充電電池以及EGO電池進行充電，若對其它類型的電池進行充電可能會導致爆炸、電池破裂或漏液、人身傷害或財產損壞。
2. 本充電器專用于室內，請勿將其暴露于雨中或雪中。
3. 請勿分解或組裝充電器。
4. 兒童必須在成人的監督下使用本充電器。
5. 請在0–40°C溫度範圍內使用本充電器。
6. 請勿在火源、直射陽光下、發熱的設備旁或其它高溫場所使用或儲存本充電器。

保固服務

本產品擁有售後保固服務。在購買本產品的15天內，如果有任何質量問題均可向經銷商要求免費更換。在購買本產品的12個月內享受免費保固服務。在超過12個月免費保固期後，本產品享有終身有限度保固服務，如需要更換重要部件則需收取成本費用。

本保固規則不適用於以下情況:

1. 人為破壞，拆解，改裝本產品。
2. 錯誤操作導致產品損壞(如裝反電池等)。
3. 電池漏液導致產品損壞。

需要保固服務，請聯系當地的代理商或發郵件到 4008869828@nitecore.cn

包裝附帶防偽標籤，支持網站驗證或掃描二維碼驗明真偽。

▲ 本充電器僅限于對鋰離子、IMR充電電池以及EGO電池進行充電，若其它類型的電池進行充電可能會導致爆炸、電池破裂或漏液、人身傷害或財產損壞。

*本說明書的所有圖片、陳述及文字信息僅供參考，請以官網www.nitecore.cn實際信息為準。思邁工貿有限公司擁有對說明書內容的最終解釋權和修改權。

SYSMAX Ind.

思邁工貿有限公司
諮詢熱線: 400 886 9828
傳真: 0086-20-83882723
銷售郵箱: 4008869828@nitecore.cn
網址: www.nitecore.cn
公司地址: 中國廣東省廣州市東風東路850號錦城大廈1401-1403室
郵編: 510600

更多信息請關注新浪微博:
NITECORE奈特科爾

