

UGP3 智能USB GoPro HERO3/3+電池充電器 使用說明書

產品特性

- USB GoPro HERO3/3+電池充電器
- 高清晰LCD顯示屏實時顯示充電狀態
- USB輸出功能
- 內置智能USB充電及管理系統
- 智能檢測輸入功率
- 自動選擇充電模式（恒流，恒壓）
- 智能分配充電電流
- 可選電池或USB輸出優先充電
- 電池充滿後自動停止充電
- 設有對電池充電超時保護功能
- 可進行USB設備傳輸數據
- 背面自帶USB插頭收納設計
- 採用ABS防火阻燃材料製造
- 優良散熱設計
- 通過RoHS、CE、FCC及CEC等多項安全質量認證
- 本產品受中國平安保險（集團）股份有限公司全球承保

參數

輸入電壓:	USB DC 5V
輸出電壓:	4.2V ± 1% / 5V
輸出電流:	AHDBT-302/301/201 500mA, USB 1500mA
兼容電池:	AHDBT-302/301/201
尺寸:	67mm x 44mm x 24mm(長/寬/高)
重量:	44.2g (不含電池)


·1·

標準充電

1. 接通電源：將USB插頭從背面取下，插上USB供電設備（USB適配器、電腦或其他USB供電設備），UGP3的液晶顯示屏即顯示兩個空白電量提示條和兩個電量百分比數值（0%），並進入待機狀態。
2. 電池檢測：當放入電池後，充電器將對電池進行檢測，檢測完畢後即進入正常充電狀態。如果檢測到異常，顯示屏將在對應的充電槽上顯示錯誤（EE）提示用戶并停止充電。
3. 進度提示：充電進行時，顯示屏的電量提示條及電量百分比數值將顯示充電的進度及電池的電量狀態。在電池充滿電之後，5格的電池電量顯示條將全部亮起并停止閃爍，同時顯示屏上將顯示“100%”以提示用戶充電完成。

進階功能—使用USB輸出

1. 如圖所示，插入USB輸出線。
2. 將USB輸出線連接到需充電的外部設備（如手機、平板等設備），UGP3將對外部設備進行充電，同時顯示屏上將閃爍USB連接標識（Ψ）提示用戶，當外部設備充滿電時，顯示屏上的USB連接標識（Ψ）將停止閃爍。



選擇優先充電設備

如果UGP3檢測輸入功率不能滿足電池和USB設備同時充電，UGP3將會根據用戶的選擇進行電池優先充電或外部設備優先充電：

1. 當UGP3側面的開關選定為電池充電優先模式（BATTERY）時，充電器將首先對電池進行充電。當電池充電至即將飽和狀態或電池被取出後，UGP3即自動切換對外部設備進行充電；
2. 當UGP3側面的開關選定為USB設備充電優先模式（USB）時，充電器將首先對USB設備進行充電。當USB設備充電至即將飽和狀態或被拔出時，UGP3即自動切換對電池進行充電。

注：在外部設備充滿電的狀態下，UGP3同時會提供極小的電流維持外部設備的滿電狀態。

激活電池功能

充電器對帶電池保護電路的過放鋰電池具有激活功能。當放入電池後，UGP3將對電池進行檢測和自動激活。如果充電器無法激活的電池將會認為是已損壞的電池，顯示器將會出現“EE”錯誤提示用戶。

注意事項

1. 請選擇優質適配器進行充電，否則充電器上將顯示錯誤（EE）并閃爍背光燈提示用戶。
2. 本充電器僅限於對AHDBT-302/301/201進行充電，若對其它類型的電池進行充電可能會導致爆炸、電池破裂或漏液、人身傷害或財產損壞。

3. 本充電器專用于室內及車內充電，請勿將其暴露于雨中或雪中。
4. 請勿分解或組裝充電器。
5. 兒童必須在成人的監督下使用本充電器。
6. 請在0°C—40°C溫度範圍內使用本充電器。
7. 請勿在火源、直射陽光下、發熱的設備旁或其它高溫場所使用或儲存本充電器

保固服務

NITECORE®產品擁有售後保固服務。在購買本產品的15天內，如果有任何質量問題均可向經銷商要求免費更換。在購買本產品的12個月內享受免費保固服務。在超過12個月免費保固期後，本產品享有終身有限度保固服務，如需要更換重要部件則需收取成本费用。本保固規則不適用於以下情況：

1. 人為破壞，拆解，改裝本產品。
2. 錯誤操作導致產品損壞。
3. 電池漏液導致產品損壞。

需要NITECORE®的保固服務，請聯系當地的代理商或發郵件到 400869828@nitecore.cn

備注：產品數據如有更新，敬請以奈特科爾官方網站為準。

包裝附帶防偽標簽，支持網站驗證或掃描二維碼證明真偽。

* GoPro 商標屬GoPro, INC.公司所有。

△SYSMAX ind.△
思邁工貿有限公司
諮詢熱線：+86-20-83862000
銷售郵箱：info@nitecore.com
網址：www.nitecore.cn
大陸辦事處地址：中國廣東省廣州市越秀區東風東路850號錦城大廈1401-03室
郵編：510600



全球保修

產品型號 _____ 產品序號 _____

購買日期 _____ 店章 _____

思邁工貿謹認本產品為真品，并確認其已通過嚴格質檢。

注：顧客在購買時需確認本保修卡已由代理商（零售商）填寫完好。產品在保修期內因正常使用而出現故障，可憑保修卡及發票享受規定的免費維修。